Confidea FLEX

G4 sans fil

FLEXIBILITÉ SANS PAREIL

TECHNOLOGIE SANS FIL SIMPLE

GESTION INTELLIGENTE DES BATTERIES

SÉCURITÉ OPTIMALE

La dernière génération d'outils pour des réunions en toute simplicité

+ Avez-vous besoin d'installer des équipements de conférence dans les différentes pièces de vos installations ?
+ Utilisez-vous des espaces polyvalents dont la disposition change selon l'occasion ?
+ Les consignes de lutte contre la COVID-19 vous obligent-elles à changer vos installations et à recourir à des outils de communication à distance ?
+ Louez-vous des équipements de conférence dès que vous en avez besoin ?

Tous ces cas de figure sont bien réels et présentent un point en commun : celles et ceux qui y sont confrontés aimeraient disposer d'un système de conférence **facile et rapide à mettre en place**. Heureusement, leur souhait est sur le point d'être exaucé. Si c'est votre cas, venez découvrir comment la nouvelle solution Confidea FLEX G4 sans fil de Televic peut répondre à tous vos besoins.

Le système Confidea FLEX G4 sans fil est une solution qui offre **une polyvalence et une flexibilité sans égal** quant au nombre de participants et aux options de conférence s'adaptant à différentes salles, en plus de permettre une installation simple et sans fil.

televic
conference

Confidea CHT G4

71.98.0046

Bloc de recharge de batteries Confidea

Description

Le plateau de charge Confidea G4 est un dispositif compact montable en rack qui permet de charger jusqu'à 10 batteries. Le fait de n'avoir qu'un seul dispositif de rack permet de gagner de l'espace dans la conception globale du rack. L'appareil peut aussi parfaitement être intégré dans une armoire.

En seulement 2 heures, les batteries sont complètement chargées. En 45 minutes, les batteries sont chargées à 50 %, ce qui est suffisant pour 6 heures de réunion avec les dispositifs Cofidea FLEX G4 fonctionnant sur une seule batterie.

Les batteries peuvent être laissées dans les chargeurs sans incidence sur leur durée de vie grâce aux capacités de suivi intelligent.

Le chargeur dispose d'une connexion LAN pour naviguer sur la page web intégrée, rendant l'appareil prêt à être mis à jour avec des fonctionnalités étendues à l'avenir.

Fonctions

- Montage en rack 19".
- Espace rack 1U
- Alimentation électrique de la gamme automatique
- 10 emplacements pour batteries avec LED d'état de charge
- Suivi intelligent des batteries
- Temps de charge rapide permettant des schémas de charge alternés avec les capacités de la double batterie du Confidea G4
- Logiciel web intégré avec possibilité de mise à jour

Certificat

Région	Certificat
Europe	CE

Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques	
Matériau	Acier
Couleur	Noir RAL 9011
Taille (l x h x p)	482,6 x 43,6 x 236,5 mm 190 x 1,72 x 93,11 pouces
Taille avec emballage (l x h x p)	565 x 60 x 305 mm 22,2 x 2,4 x 12 pouces
Poids	3 520 g 7,76 lb
Poids avec emballage	4 340 g 9,57 lb
Caractéristiques électriques	
Tension d'alimentation	100-240 V CA ±10% 50-60 Hz
Puissance nominale	180 W
Puissance maximale	200 W
Environnement	
Température de fonctionnement	0 – 45°C
Température de stockage et transport	-20 – 60 °C
Humidité	<95%, >5%

Televic Conference France
120 AVENUE CLÉMENT ADER
59118 WAMBRECHIES, FRANCE

Showroom France
6 RUE JEAN JAURES
92800 PUTEAUX, FRANCE

03 74 09 52 76
info-tcf@televic.com
www.televic-conference.fr