

**televic**  
conference

## Confidea T-DV

Poste de vote délégué sur table Confidea



### Description

Le Confidea T-DV est un poste délégué sur table de Televic destiné aux systèmes de discussion avec vote électronique. Il associe design mince et contemporain, excellente intelligibilité et facilité d'utilisation. Les postes de discussion sont équipés d'une touche d'activation du microphone ou de demande de parole et comprennent deux sorties de casque avec réglage du volume. Trois touches de vote et un écran d'information OLED facilitent les votes et sondages lors de la réunion. L'écran OLED affiche les résultats des votes. Le lecteur de carte RFID intégré peut être utilisé pour l'authentification en cas de vote électronique ou pour l'identification en cas d'environnement en

libre accès. La version président de ce poste est dotée de touches supplémentaires. Les postes sont raccordés en série via un câblage réseau Plixus® Cat 5e. Les connecteurs RJ45 sont dissimulés dans l'embase du poste et les câbles sont maintenus en place par deux encoches dans le logement du poste.

### Avantages

Le Confidea T-DV est une *solution élégante* qui peut être installée en un clin d'œil. Les connexions d'entrée et de sortie sont à *détection automatique et interchangeable*. Par conséquent, l'installation est *facile, rapide et directe*, ce qui en fait le système idéal pour les environnements en constant

changement. Comme le microphone amovible est *immunisé contre les interférences des téléphones portables*, les délégués peuvent laisser leurs téléphones allumés pendant la réunion. Le Confidea T-DV s'appuie sur le réseau Plixus® avec options de branchement à chaud et câblage redondant afin de garantir une *fiabilité maximale*. Enfin, son microphone blindé est immunisé contre les interférences générées par les téléphones portables.

## Caractéristiques

- Haut-parleur intégré de haute qualité qui s'éteint automatiquement lorsque le microphone est ouvert, afin d'éviter un retour sonore
- Touche d'activation du microphone ou de demande de parole avec deux voyants DEL
- Deux sorties casque avec réglage du volume
- Trois touches de vote (–/–/0/+/++)
- Écran OLED affichant les résultats de vote
- Lecteur de carte RFID

## Connectivité

- Connecteur à vis d'arrêt pour brancher un microphone amovible.

<b>D-MIC30SL</b>	<b>71.98.0053</b>
<b>D-MIC40SL</b>	<b>71.98.0054</b>
<b>D-MIC50SL</b>	<b>71.98.0055</b>

- Deux connecteurs RJ 45 pour le câblage en boucle
- Deux prises jack stéréo 3,5 mm pour casque
- Architecture Plixus

## Logiciel

Pour pouvoir pleinement configurer, gérer et utiliser le poste de discussion, le logiciel de gestion CoCon de Televic est obligatoire. Les licences standards suivantes sont disponibles :

<b>CoCon Discussion</b>	<b>71.98.1101</b>
<b>CoCon Signage</b>	<b>71.98.1102</b>
<b>CoCon Voting</b>	<b>71.98.1104</b>
<b>CoCon Authentication</b>	<b>71.98.1105</b>

## Certifications

Région	Certification
Europe	CE

## Spécifications

Caractéristiques mécaniques	
Matériau	PC/ABS
Couleur	Noir mat, RAL9011
Dimensions (mm)	230 (l) × 130 (h) × 60 (p)
Dimensions avec emballage (mm)	250 (l) × 150 (h) × 90 (p)
Poids (g)	480
Poids avec emballage (g)	620
Caractéristiques électriques	
Tension	48 V cc
Consommation	4,5 W
Sortie du haut-parleur	
Puissance de sortie maximale	>1 W
Réponse de fréquence	200 – 20 000 Hz
Plage dynamique	>90 dB
DHT au niveau nominal	<0,1 %
Impédance de charge	8 Ω
Sortie du casque	
Sortie maximale	>10 mW
Réponse de fréquence	22 – 22 000 Hz
Plage dynamique	>90 dB
DHT au niveau nominal	<0,1 %
Impédance de charge	16 – 32 Ω
Entrée microphone	
Niveau d'entrée nominal	-54,7 dBV
Niveau d'entrée max.	-24,6 dBV
Impédance d'entrée	1 kΩ
Plage dynamique	>93 dB
Réponse de fréquence	25 – 20 000 Hz
DHT au niveau nominal	<0,1 %

Toutes les informations présentées ici sont la propriété de **Televic Conference**, 2017.

Version 1.0, mai 2017

—  
 Leo Bekaertlaan 1 · 8870 Izegem · Belgique  
 Tél. : +32 51 30 30 45  
 Fax : +32 51 31 06 70  
 E-mail : [conference@televic.com](mailto:conference@televic.com)  
 Site web : <http://www.televic-conference.com>  
 Televic se réserve le droit de modifier sans préavis le présent document.