

Confidea FLEX

G4 sans fil



**FLEXIBILITÉ
SANS PAREIL**



**TECHNOLOGIE
SANS FIL SIMPLE**



**GESTION
INTELLIGENTE
DES BATTERIES**



**SÉCURITÉ
OPTIMALE**

La dernière génération d'outils pour des réunions en toute simplicité

- + Avez-vous besoin d'installer des équipements de conférence dans les différentes pièces de vos installations ?
- + Utilisez-vous des espaces polyvalents dont la disposition change selon l'occasion ?
- + Les consignes de lutte contre la COVID-19 vous obligent-elles à changer vos installations et à recourir à des outils de communication à distance ?
- + Louez-vous des équipements de conférence dès que vous en avez besoin ?

Tous ces cas de figure sont bien réels et présentent un point en commun : celles et ceux qui y sont confrontés aimeraient disposer d'un système de conférence **facile et rapide à mettre en place**. Heureusement, leur souhait est sur le point d'être exaucé. Si c'est votre cas, venez découvrir comment la nouvelle solution Confidea FLEX G4 sans fil de Televic peut répondre à tous vos besoins.

Le système Confidea FLEX G4 sans fil est une solution qui offre **une polyvalence et une flexibilité sans égal** quant au nombre de participants et aux options de conférence s'adaptant à différentes salles, en plus de permettre une installation simple et sans fil.

Confidea BP G4

71.98.0045

Bloc-batterie



Description

La batterie rechargeable Lithium-ion haute capacité fournit l'énergie aux dispositifs sans fil Confidea FLEX. Les batteries rechargeables lithium-ion ont une longue durée de vie car elles ne présentent pas les problèmes de dégradation de la charge que connaissent généralement les autres types de batteries rechargeables.

Le bloc-batterie intelligent est surveillé et contrôlé par un microcontrôleur intégré qui suit le processus de recharge et empêche la surcharge.

La charge complète d'une batterie vide prend environ 2 heures et garantit une autonomie de 12 heures pour une utilisation type avec un dispositif Confidea FLEX G4. Les dispositifs disposent de deux compartiments de batterie.

De plus, les propriétés de charge rapide du pack batterie vous permettent de charger jusqu'à 50 % après seulement 45 minutes. Et même d'atteindre 65 % en une heure.

Les bloc-batteries peuvent être chargés sur le plateau de charge Confidea CHT G4 (71.98.0046), un dispositif rackable 1U qui peut accueillir jusqu'à 10 blocs à la fois.

Au bas du bloc-batterie, un bouton de test indique le temps de charge restant. Il suffit d'appuyer sur le bouton pour visualiser la charge restante de la batterie.



Cinq LED indiquent la capacité restante, chacune représentant 20 % de la charge.

La batterie dispose d'une protection contre les courts-circuits, la surcharge et la surchauffe.

Un total de 500 cycles de charge complets est garanti.

L'état de la batterie de tous les dispositifs connectés au point d'accès peut être contrôlé à tout moment à partir de la page web de Confero.

Fonctions

- » Voyant DEL d'état de la batterie
- » LED en charge
- » Bouton test
- » Barre LED pour l'indication de la capacité et de l'état
- » Charge rapide à 50 % (45 min)

Accessoires

Confidea CHT G4

71.98.0046

Certificat

Région	Certificat
Général	UN38.3
Europe	CE
États-Unis	UL
Corée	KC
Japon	PSE
Russie	EAC
Taiwan	BSMI

Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques	
Matériau	PC/ABS
Couleur	Noir mat, RAL9011
Taille (l x h x p)	150 x 26,3 x 22,8 mm 5,90 x 1,04 x 0,90 pouces
Taille avec emballage (mm)	165 x 35 x 55 mm 6,50 x 1,18 x 2,17 pouces
Poids	130 g 4,59 oz
Poids avec emballage (g)	154 g 5,43 oz
Caractéristiques électriques	
Capacité	3 100 mAh
Autonomie	FLEX : 12h
Max/min tension sortie	8,4/6 V CC
Tension nominale sortie	7,2 V CC
Cycles de charge	500 charges complètes
Temps de charge (vide à 100 %)	2 heures
Charge rapide à 50 %	45 min
Environnement	
Température de charge	5 – 45 °C
Température de fonctionnement	-10 – 60°C
Température de stockage	-20 - 60 °C

